

18. Fehlercodes

18.1. Allgemeine Fehlermeldungen

Anbei finden Sie die verwendeten Fehlercode-Konstanten. Die Konstanten beginnen alle mit *LL_ERR_*, z.B. entspricht der Tabelleneintrag *BAD_JOBHANDLE* der Konstante *LL_ERR_BAD_JOBHANDLE*. Die Werte in Klammern sind die Dezimalangaben, die auch bei Debugausgaben erscheinen.

Wert	Bedeutung
<i>BAD_JOBHANDLE</i> (-1)	Es wurde eine Funktion mit einem Jobhandle als Parameter aufgerufen, das nicht mit <i>LJob-Open()</i> erzeugt wurde.
<i>TASK_ACTIVE</i> (-2)	Pro Applikation darf nur ein Designerfenster geöffnet sein, Sie haben versucht, ein zweites zu öffnen
<i>BAD_OBJECTTYPE</i> (-3)	Einer Funktion, die den Objekttyp als Parameter benötigt, wurde ein ungültiger Typ übergeben. Gültige Typen: <i>LL_PROJECT_LABEL</i> , <i>LL_PROJECT_LIST</i> , <i>LL_PROJECT_CARD</i>
<i>PRINTING_JOB</i> (-4)	Es wurde eine Druckfunktion aufgerufen, obwohl noch kein Druckjob gestartet wurde.
<i>NO_BOX</i> (-5)	<i>LPrintSetBoxText()</i> wurde aufgerufen, obwohl der Druckjob nicht mit <i>LPrintWithBoxStart()</i> geöffnet wurde.
<i>NOT_YET_PRINTING</i> (-7)	<i>LPrint[G S]etOption[String]()</i> , <i>LPrintResetProject-State()</i> . Der Druckjob ist noch nicht gestartet
<i>NO_PROJECT</i> (-10)	<i>LPrint[WithBox]Start()</i> : Es existiert kein Objekt mit dem angegebenen Dateinamen. Identisch mit <i>LL_ERR_NO_OBJECT</i>
<i>NO_PRINTER</i> (-11)	<i>LPrint[WithBox]Start()</i> : Druckerjob konnte nicht gestartet werden, da kein Drucker-Device geöffnet werden konnte.
<i>PRINTING</i> (-12)	Während des Druckens trat ein Fehler auf. Häufigste Ursache: Druckspooler voll, bzw. der vom Druckspooler benötigte Platz ist auf dem Laufwerk auf das TEMP zeigt nicht mehr vorhanden (Pro Seite kann je nach Druckauflösung und verwendeter Grafik ein Platzbedarf von einigen MB entstehen. Abhilfe schafft meist auch die Einstellung des Direktdrucks ohne Spooler). Mögliche Ursache bei Direktdruck: allg. Druckerfehler, Papierstau, etc.
<i>EXPORTING</i> (-13)	Beim Exportieren ist ein Fehler aufgetreten (z.B. keine Zugriffsrechte auf Zielpfad, zu exportierende Datei schon vorhanden und schreibgeschützt,...)

<i>NEEDS_VB</i> (-14)	Diese DLL-Version benötigt Visual Basic.
<i>BAD_PRINTER</i> (-15)	Bei Druckoptionen: kein Drucker verfügbar.
<i>NO_PREVIEWMODE</i> (-16)	Preview-Funktionen: bei <i>LIPrint[WithBox]Start()</i> wurde kein Preview-Mode eingestellt.
<i>NO_PREVIEWFILES</i> (-17)	<i>LIPreviewDisplay()</i> : Keine Preview-Dateien gefunden.
<i>PARAMETER</i> (-18)	NULL Zeiger als Parameter ist hier nicht gestattet, möglicherweise auch andere Parameter-Fehler. Bitte benutzen Sie den Debug-Modus zur Bestimmung des Fehlers.
<i>BAD_EXPRESSION</i> (-19)	Neuer Expression-Modus: Ein Ausdruck in <i>LIExprEvaluate()</i> konnte nicht interpretiert werden.
<i>BAD_EXPRMODE</i> (-20)	Unbekannter Ausdrucks-Modus in <i>LISetOption()</i> .
<i>CFGNOTFOUND</i> (-22)	<i>LIPrint[WithBox]Start()</i> : Projektdatei wurde nicht gefunden.
<i>EXPRESSION</i> (-23)	<i>LIPrint[WithBox]Start()/LIDefineLayout()</i> : Einer der verwendeten Ausdrücke hat einen Fehler. Beim Designstart werden die Fehler interaktiv angezeigt, beim Druckstart finden sich weitere Informationen im Debuglog.
<i>CFGBADFILE</i> (-24)	<i>LIExprEval()</i> : Verwenden Sie <i>LIExprError()</i> , um den Fehler zu finden.
<i>BADOBJNAME</i> (-25)	<i>LIPrint[WithBox]Start()</i> : Projektdatei hat falsches Format oder ist defekt.
<i>UNKNOWNOBJECT</i> (-27)	<i>LIPrintEnableObject()</i> : Der Objektname ist nicht korrekt.
<i>NO_TABLEOBJECT</i> (-28)	<i>LIPrintEnableObject()</i> : Es existiert kein Objekt mit diesem Objektnamen.
<i>NO_OBJECT</i> (-29)	wird von <i>LIPrintStart()</i> und <i>LIPrintWithBoxStart()</i> zurückgegeben, wenn ein Listen-Projekt gestartet werden soll, das kein Listenobjekt enthält. Wird nur im neuen Expression-Modus zurückgegeben.
<i>NO_TEXTOBJECT</i> (-30)	<i>LIPrint[WithBox]Start()</i> : Das Projekt besitzt keine Objekte, und leere Seiten kann man auch anders drucken!
<i>UNKNOWN</i> (-31)	<i>LIPrintGetTextCharsPrinted()</i> : Kein Textobjekt in diesem Projekt.
<i>BAD_MODE</i> (-32)	<i>LIPrintIsVariableUsed()</i> , <i>LIPrintIsFieldUsed()</i> : Die angegebene Variable gibt es nicht. <i>LIGetUsedIdentifiers()</i> : Das Projekt wurde noch nicht mit List & Label 11 oder neuer gespeichert und enthält daher keine Informationen über verwendete Variablen und Felder.
<i>CFGBADMODE</i> (-33)	Feld-Funktionen wurden benutzt, obgleich das Projekt kein Tabellenprojekt ist.
	<i>LIPrint[WithBox]Start()</i> , <i>LIDefineLayout()</i> : Der Ausdruck-Modus der Projektdatei ist der neue Modus, eingestellt ist jedoch der alte Modus (siehe <i>LISetOption()</i>).

<i>ONLYWITHONETABLE</i> (-34)	Funktion ist nur anwendbar, wenn der OneTable-Modus gewählt wurde (<i>LL_OPTION_ONLYONETABLE</i>) (siehe <i>LSetOption()</i>).
<i>UNKNOWNVARIABLE</i> (-35)	Die bei <i>LGetVariableType()</i> oder <i>LGetVariableContents()</i> angegebene Variable wurde nicht definiert.
<i>UNKNOWNFIELD</i> (-36)	Das bei <i>LGetFieldType()</i> oder <i>LGetFieldContents()</i> angegebene Feld wurde nicht definiert.
<i>UNKNOWNSORTORDER</i> (-37)	Die über die ID bei den Gruppierungs-Funktionen angegebene Sortierreihenfolge wurde nicht definiert.
<i>NOPINTERCFG</i> (-38)	<i>LPrintCopyPrinterConfiguration()</i> : Datei wurde nicht gefunden oder hat falsches Format
<i>SAVEPRINTERCFG</i> (-39)	<i>LPrintCopyPrinterConfiguration()</i> : Datei konnte nicht geschrieben werden: Problem mit Festplattenplatz oder Zugriffsrechten
<i>RESERVED</i> (-40)	Reserviert
<i>NOVALIDPAGES</i> (-41)	Die Storage-Datei enthält keine gültigen Seiten
<i>NOTINHOSTPRINTERMODE</i> (-42)	Dieser Befehl kann nicht im <i>HOSTPRINTER</i> -Modus aufgerufen werden (z.B. <i>LSetPrinterInPrinterFile()</i>)
<i>NOTFINISHED</i> (-43)	Ein oder mehrere Objekte sind noch nicht fertig gedruckt
<i>BUFFERTOOSMALL</i> (-44)	<i>L[G S]etOptionString()</i> , <i>LPrint[G S]etOptionString()</i> , ...: Ein übergebener Puffer ist nicht groß genug für die darin zu speichernden Daten.
<i>BADCODEPAGE</i> (-45)	<i>LL_OPTION_CODEPAGE</i> : Die Codepage ist nicht gültig (NLS nicht auf dem System installiert).
<i>CANNOTCREATETEMPFILE</i> (-46)	Eine Temporärdatei konnte nicht erzeugt werden (falscher Temp-Pfad!)
<i>NODESTINATION</i> (-47)	List & Label hat kein gültiges Ausgabemedium beim Start des Drucks (siehe <i>LL_OPTIONSTRING_EXPORTS_ALLOWED</i>)
<i>NOCHART</i> (-48)	<i>LPrintDeclareChartRow()</i> : Kein Chartobjekt im Projekt vorhanden.
<i>TOO_MANY_CONCURRENT_PRINTJOBS</i> (-49)	Kann nur in Server/Webserverapplikationen auftreten. Die Anzahl der Benutzer übersteigt die lizenzierte Benutzeranzahl.
<i>BAD_WEBSERVER_LICENSE</i> (-50)	Kann nur in Server/Webserverapplikationen auftreten. Die Webserver-Lizenzdatei (*.wsl) ist ungültig oder beschädigt.
<i>NO_WEBSERVER_LICENSE</i> (-51)	Kann nur in Server/Webserverapplikationen auftreten. Die Webserver-Lizenzdatei (*.wsl) wurde nicht gefunden.
<i>ERR_INVALIDDATE</i> (-52)	<i>LSystemTimeFromLocaleString()</i> : Ein ungültiges Datumsformat wurde verwendet
<i>DRAWINGNOTFOUND</i> (-53)	Eine benötigte Grafikdatei wurde nicht gefunden. S. <i>LL_OPTION_ERR_ON_FILENOTFOUND</i>

<i>ERR_NOUSERINTERACTION</i> (-54)	Ein Aufruf würde eine Benutzerinteraktion benötigen, List & Label läuft aber auf einem Webserver
<i>ERR_BADDATABASESTRUCTURE</i> (-55)	Die Datenbankstruktur, die für das Design verwendet wurde stimmt nicht mit der zur Druckzeit überein
<i>ERR_UNKNOWNPROPERTY</i> (-56)	Die Eigenschaft ist für das angegebene Objekt nicht verfügbar
<i>ERR_CFGFOUND</i> (-59)	<i>LIProjectOpen()</i> : Das gewählte Projekt ist bereits vorhanden oder ist schreibgeschützt.
<i>ERR_SAVECFG</i> (-60)	<i>LIProjectSave()</i> : Fehler beim Speichern der Projektdatei
<i>USER_ABORTED</i> (-99)	Der Benutzer unterbrach den Ausdruck
<i>BAD_DLLS</i> (-100)	Die von List & Label benötigten DLLs sind nicht auf dem benötigten Stand.
<i>NO_LANG_DLL</i> (-101)	Die benötigte Sprach-DLL wurde nicht gefunden, und auch CMLL14@@.LNG ist nicht vorhanden.
<i>NO_MEMORY</i> (-102)	Zu wenig freier Speicher
<i>EXCEPTION</i> (-104)	Ein GPF ist innerhalb der Funktion aufgetreten. List & Label könnte bei der weiteren Ausführungen instabil sein
<i>LICENSEVIOLATION</i> (-105)	Es wurde versucht, eine Funktion aufzurufen, die durch den Lizenzumfang nicht gedeckt ist (z.B. Designeraufruf auf Endkundenrechner mit Standard-Edition)
<i>LL_WRN_TABLECHANGE</i> (-996)	In einem hierarchischen Layout ändert sich der Tabellenname. s. Kap. "4. "
<i>LL_WRN_PRINTFINISHED</i> (-997)	Rückgabewert bei <i>LIRTFDisplay()</i> : keine weiteren Daten mehr zu drucken
<i>LL_WRN_REPEAT_DATA</i> (-998)	Dies ist "nur" ein Hinweis: momentaner Datensatz passte nicht mehr auf die Seite. Dieser Rückgabewert wird benötigt, um zu melden, dass die Seitenzahl auf den neuesten Stand gebracht werden muss und der momentane Datensatz erneut geschickt werden muss.

18.2. Zusätzliche Fehlermeldungen der Storage-API

Wert	Bedeutung
<i>STG_NOSTORAGE</i> (-1000)	Die Datei ist keine List & Label-Preview-Datei
<i>STG_BADVERSION</i> (-1001)	Die Preview-Datei hat eine inkompatible Versionsnummer
<i>STG_READ</i> (-1002)	Fehler beim Lesen der Preview-Datei

<i>STG_WRITE</i> (-1003)	Fehler beim Schreiben der Preview-Datei
<i>STG_UNKNOWNSYSTEM</i> (-1004)	Unbekanntes Dateiformat für das Storage System
<i>STG_BADHANDLE</i> (-1005)	Falscher Parameter (Metafile-Handle ist ungültig)
<i>STG_ENDOFLIST</i> (-1006)	<i>LIStgsysGetFilename()</i> : Seite nicht vorhanden
<i>STG_BADJOB</i> (-1007)	<i>LIStgsysXxxx()</i> : Ungültiger Job-Index
<i>STG_ACCESSDENIED</i> (-1008)	Storage ist mit ReadOnly-Flag geöffnet worden und kann keinen Schreibzugriff zulassen
<i>STG_BADSTORAGE</i> (-1009)	Interner Fehler des Preview-Files bzw. leeres File
<i>STG_CANNOTGETMETAFILE</i> (-1010)	<i>LIStgsysDrawPage()</i> : Metafile konnte nicht erzeugt werden (z.B. fehlerhafte Datei)
<i>STG_OUTOFMEMORY</i> (-1011)	Speicheranforderung schlug fehl
<i>STG_SEND_FAILED</i> (-1012)	Fehler beim Mailversand. Weitere Informationen zum Problem finden Sie in der Regel im Debug-Logfile
<i>STG_DOWNLOAD_PENDING</i> (-1013)	Eine Aktion konnte nicht durchgeführt werden, da die zu betrachtende Datei noch nicht fertig geladen wurde
<i>STG_DOWNLOAD_FAILED</i> (-1014)	Eine Aktion konnte nicht durchgeführt werden, da der Download der zu betrachtenden Datei fehlgeschlagen ist
<i>STG_WRITE_FAILED</i> (-1015)	Schreib-/Berechtigungsfehler beim Speichern
<i>STG_UNEXPECTED</i> (-1016)	Unerwarteter Fehler. Wird bei Auftreten dem Benutzer mit weiteren Informationen gemeldet
<i>STG_CANNOTCREATEFILE</i> (-1017)	Schreib-/Berechtigungsfehler beim Speichern
<i>STG_INET_ERROR</i> (-1019)	Unerwarteter Fehler. Wird bei Auftreten dem Benutzer mit weiteren Informationen gemeldet
<i>WRN_STG_UNFAXED_PAGES</i> (-1100)	<i>LIStgsysPrint()</i> bzw. <i>LIStgsysStoragePrint()</i> (nur bei Druck auf Fax-Device): Einige Seiten enthielten keine Faxnummern-Informationen und konnten deswegen nicht gefaxt werden.